


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

801-.000-0P - Leuchtdrucktasten-Vorsatz Rast quadratisch, Var. 2

801-.000-0P - Leuchtdrucktasten-Vorsatz Rast quadratisch, Var. 2



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbautiefe	67 mm
Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontabmessung	18 mm x 18 mm
Frontform	quadratisch

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,015 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
-------------------------	--------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP40
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Print
-----------	-------

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast oder Impuls
Gehäuse Farbe	grau
Gehäuse Material	Kunststoff

Schaltelement

Schaltsystem	Sprungschaltelement
Kontakte	1 Ö + 1 S
Schaltstrom	5 A
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber
Schaltspannung	250 V AC


Funktion

Leuchtdrucktaste


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

801-.000-0P - Leuchtdrucktasten-Vorsatz Rast quadratisch, Var. 2


Abmessungen




Einbauöffnungen



Schaltschema



Bauteillayout



Hinweise

Schutzart IP 40/IP 65 wird durch Frontrahmen und Druckhaube bestimmt

Rast- auf Impulsfunktion umstellbar, reversibel

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: B = Impuls, C = Rast